

10-48

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

Roma,

20 AGO. 1948

~~235~~ N.L.7bis/22/II/138493

OGGETTO

Sostituzione della contropiastra semplice per relè di binario e della contropiastra doppia per relè polarizzati con unica contropiastra utilizzabile per entrambi gli usi

CIRCOLARE N. 98

UFFICI I.E.S.

TUTTI

Allo scopo di ridurre quanto è possibile il numero delle contropiastre per relè di segnalamento è stato deciso di sostituire ai due tipi di contropiastra semplice per relè di binario e di contropiastre doppie per relè polarizzati una unica contropiastra utilizzabile per entrambi gli usi. (Vedasi Dis. 5681/8 allegato alla presente)

Tale contropiastra nell'impiego con i relè di binario viene utilizzata come è noto da sola, mentre nell'impiego con i relè polarizzati viene usata insieme ad altra contropiastra identica effettuando fra di esse la connessione fra i morsetti 01 e 01 di ambedue e portando la alimentazione ai morsetti 05 di una e 06 dell'altra.

Data questa duplicità di impiego, risultano effettuate sulle contropiastre di nuovo tipo soltanto quelle connessioni che occorrono in ambedue i casi e cioè quelle fra raddrizzatore e morsetti del relè.

Non sono effettuate invece quelle connessioni che occorrono su uno solo dei casi di impiego.

La connessione fra i morsetti 13 e 14 e quelle fra i morsetti 23 e 26 che figurava nella contropiastra per relè di binario (cat.826-137) non sono pertanto effettuate e gli uffici in indirizzo dovranno provvedere ad effettuarle all'atto del montaggio per mezzo di spezzoni di conduttore isolato del tipo impiegato per le connessioni interne, negli impianti di segnalamento.

Per norma si ricorda che le contropiastre semplici per relè di binario e per relè polarizzato a 12 Volt sono da richiedere col numero di catalogo 826-156 mentre quelle semplici per relè polarizzato a 48 Volt sono da richiedere col numero di catalogo 826-157.

Si prega di confermare.

IL CAPO DEL SERVIZIO