

Servizio Movimento
Servizio Impianti Elettrici

Servizio Movimento C I R C O L A R E N.	31	11
--	----	----

M.112/46/12.3

Servizio Impianti Elettrici C I R C O L A R E N.	155	811 806
---	-----	------------

IE.811/531.5

EMISSIONE MOD. M.45 PER LAVORI SU ENTI AVENTI INFLUENZA
SUL BLOCCO ELETTRICO MANUALE

AGLI IMPIANTI ED UFFICI INTERESSATI
(secondo il prospetto "Obbligo di distribuzione")

p.c. SIGG. DIRETTORI COMPARTIMENTALI T U T T I

S O M M A R I O

- 1) - Premessa
- 2) - Disposizioni normative
- 3) - Annullamento di precedenti disposizioni
- 4) - Distribuzione e conferma

OBBLIGO DI DISTRIBUZIONE

La presente deve essere distribuita a cura delle singole Segreterie degli Uffici Centrali e di ciascuna Segreteria divisionale, alle unità e categorie di personale di seguito indicate. Le unità destinatarie sono tenute a conservare la presente fra la documentazione di carattere permanente.

U N I T A'	Unità periferiche		Categorie di personale
	del Servizio Movimento	del Servizio Impianti Elettrici	
CENTRALI			
- Uffici - Sezioni - Reparti del Servizio Movimento - o - - Uffici - Nucleo O M - Sezioni e Reparti Ufficio 8° del Servizio Impianti Elettrici	Divisioni Sezioni Gruppi divisionali Reparti di esercizio Uffici DC e DU Stazioni e P.B.I. Scuole Professionali	Divisioni Sezioni 2° Reparti della Sezione 2° Sezioni nuovi impianti Reparti di esercizio Zone Tronchi	Direttivo, Revisori e Segretari addetti all'esercizio (Movimento) - o - Direttivo Personale tecnico di concetto degli Uffici, Dirigenti tecnici (Impianti Elettrici)

1) - Premessa

Sull'argomento indicato in oggetto sono pervenuti vari quesiti. Al riguardo si precisa quanto in appresso.

2) - Disposizioni normative

2.1 Quando debbono essere effettuati, in regime di modulo M.45 barrato rosso, lavori su enti aventi influenza sul blocco elettrico manuale, e cioè su enti che intervengono sull'occupazione o sulla liberazione del blocco o sulle condizioni richieste per la concessione di un consenso (pedali, circuiti di binario, segnali di 1^a categoria o di avviso dei P.B.I., segnali di protezione o di avviso delle stazioni, ecc.), l'agente della manutenzione deve indicare sul modulo M.45 soltanto l'ente o gli enti sui quali egli deve intervenire, senza quindi alcun riferimento al blocco.

Per facilitare il compito degli agenti del Movimento che, per applicare la disposizione di cui al seguente punto 2.2, devono essere in grado di individuare senza incertezze gli enti che intervengono su ciascun strumento di blocco, le Divisioni in indirizzo sono invitate a predisporre a tale scopo, di comune accordo, prospetti di facile e rapida consultazione.

2.2 Il personale dell'esercizio che, nelle circostanze di cui al precedente punto 2.1, riceve il modulo M.45 barrato rosso, deve considerare il blocco guasto per entrambi i sensi di circolazione e regolarsi in conseguenza.

3) - Annullamento di precedenti disposizioni

Con la presente circolare deve ritenersi decaduta quella del 20.5.1966, n° M.111/36/12.3 - IE.811.531.2/33694, in quanto il caso particolare da quest'ultima contemplato rientra fra quelli disciplinati dalla presente.

./.

4) - Distribuzione e conferma

Gli Uffici DC e DU, le Stazioni, le Scuole professionali e i tronchi I.E. portino quanto sopra a conoscenza del dipendente personale interessato.

Le Divisioni confermino al proprio Servizio, le unità per riferiche alla propria Divisione, utilizzando il tagliando in calce.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IMPIANTI ELETTRICI

Hayes

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
MOVIMENTO

[Signature]

=====

CONFERMATA IL Prot. n°

=====

TAGLIANDO DI CONFERMA DA STACCARE

.....
(timbro)

..... li
n°

OGGETTO: AL _____
Circolare normativa Mov.31/11=
I.E. 155./811 = M.112/46/12.3. _____
806
I.E. 811/531.5 del 25 novembre 1970

Si conferma il ricevimento e la distribuzione della circolare in oggetto.

IL CAPO
.....

/vg